



Application Note

extends your EnOcean by a new dimension

Steuern von



via **myHomeControl**®

Stand: 1Apr2020

BootUp mHC-AppINote Tradfri.doc/pdf

Seite 1 von 4

BootUp GmbH | Sonnenbergstrasse 23 | CH-5236 Remigen | Schweiz | Tel: +41 56 284 09 21 | Fax: +41 56 284 09 22 © 2020 | Irrtümer und technische Änderung vorbehalten. | <u>www.BootUp.ch</u> | <u>www.myHomeControl.ch</u> |info@bootup.ch



Einleitung

Die Tradfri-Leuchten von IKEA lassen sich durch **myHomeControl**[®] ansteuern. Sie können in die Szenensteuerung eingebunden werden.

Infrastruktur

Voraussetzung für die Steuerung von Tradfri-Leuchten ist eine **myHomeControl**[®] Installation bei welcher der Server mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist. Auf dem Server muss mindestens **myHomeControl**[®] Version 1.2.22 installiert sein, ansonsten wird ein Update benötigt.

Neben der **myHomeControl**[®] Installation wird auch die Tradfri-Installation benötigt, welche aus einer beliebigen Anzahl Tradfri-Leuchten und dem entsprechenden Tradfri-Gateway bestehen muss.

Vorgehen zur Inbetriebnahme

Bevor die Tradfri-Leuchten in **myHomeControl**[®] eingerichtet werden, empfiehlt es sich die Tradfri-Leuchten in der Tradfri-App zu benennen und den Räumen zuzuweisen.

Generelle Einstellungen in myHomeControl®

Aktiviere das Medium IKEA-Tradfri

Freigegebene Medien		
EnOcean 868MHz	@homebus	Bluetooth
EnOcean 315MHz	1-Wire	MQTT
ModbusTCP	CAN/CANopen	
ModbusRTU	PhilipsHue	
PEHA PHC	🖂 IKEA TRÅDFRI	

Wechsle nun zum den Reiter "IKEA Tradfri Kommunikation"

💏 mył	HomeControl®	1.2.22 SP5* I	KEA Test									
Datei	Bearbeiten	📴 Bedienun	g 🖭 Netzwerk	isten 👔	茻 Protokol	l 🄀 Einstellungen	0	迄 Warnung 🛛 🌔	🕑 Ausschalten	Т	est	ပို့ Diagnostics
Einstellungen IKEA TRÄDFRI Kommunikation												
IKEA TRÅDFRI getrennt Gateways												
			Name		Se	er.Nr.		Security Code	Verbindung check			
TRADFRI-Gateway_		1 gw-44916024916f		XXXXXXXXXXX getr	getrennt	2	×	×				

Es erscheinen die im Netzwerk vorhandenen Tradfri-Gateways.

Nun muss der auf der Rückseite des Gateways abgedruckte Security-Code im Feld "Security Code" eingetragen werden.

Anschliessend verbindet sich myHomeControl mit dem Gateway.



Einbinden von Tradfri-Komponenten ins Netzwerk

Tradfri-Komponenten können aus dem Produktebaum bezogen werden und ins Netzwerk eingefügt werden.



Stand: 1Apr2020 BootUp mHC-ApplNote Tradfri.doc/pdf
BootUp GmbH L Soppenbergstrasse 23 L CH-5236 Remigen L Schweiz L Tel: +41.56.284.0

Seite 3 von 4



Einbinden von Tradfri-Komponenten in die Bedienung

Wir empfehlen Tradfri-Komponenten erst in der Netzwerkansicht in das myH Steuerprojekt einzufügen.

Anschliessend kann die Komponente aus dem Projektbaum in die Bedienansicht eingefügt werden.

Stand: 1Apr2020

BootUp mHC-ApplNote Tradfri.doc/pdf